

## ZTE MF98N

### ■STEP1 MF98N（モバイルルータ）と無線LAN端末を接続します

本機とパソコン、スマートフォン、ゲーム機などの無線LAN端末を接続します。無線LAN接続するには、ネットワーク名（SSID）をセキュリティキー（WPAキー）が必要です。お買い上げ時のネットワーク名（SSID）とセキュリティキー（WPAキー）については、同梱の無線LAN初期設定シールに記載されています。

接続方法については、同梱のクイックスタートマニュアルをご参照ください。

【パソコンから設定する場合】

### ■STEP2 WEB UIでAPNを設定します

ブラウザを起動→アドレス入力欄に「http://m.home/」または「http://192.168.0.1/」と入力→WEB UIが起動します

### ■STEP3 WEB UIのログイン画面でパスワードを入力→「ログイン」



パスワード「admin」を入力します。

## ZTE MF98N

■STEP4 「設定」メニュー→「ネットワーク」→「APN」を設定します。

必要事項を入力して設定します。

- (1) 「設定」→「ネットワーク」→「APN」を選択
- (2) モードは「手動」を選択
- (3) プロファイル部分の「追加」ボタンをクリック

The screenshot shows the ZTE MF98N settings application. At the top, it displays 'ZTE 4G Mobile Hotspot' and '4G DOCOMO'. The navigation bar includes 'Home', '情報', 'SDカード', 'SMS', '電話帳', and '設定'. The left sidebar menu has 'かんたん設定', 'ネットワーク' (highlighted), 'ダイヤルアップ設定', 'ネットワーク選択', 'APN' (highlighted), 'LAN Wi-Fi', '端末設定', 'フィルタリング/ポート', 'ルーター設定', 'イーサネット', and 'インターネットWi-Fi'. The main content area is titled 'APN' and shows the following settings:

- 現在のAPN: ■■■■
- モード:  自動  手動
- プロファイル: [dropdown menu] [追加]
- PDP Type: IPv4
- プロファイル名: \*
- APN: \*
- 認証: [dropdown menu]
- ユーザー名: [text field]
- パスワード: [password field]

At the bottom, there is a copyright notice: 'Copyright © 1998-2014 ZTE Corporation. All rights reserved | オープンソースライセンス'.

## ZTE MF98N

### (4) 必要事項を入力

- プロファイル名：任意の名前を入力（例：ncm）
- APN：「vmobile.jp」を入力
- ユーザー名：「sim@cncm.ne.jp」を入力
- パスワード：「ncm」を入力
- 認証タイプ：「PAPまたはCHAP」を選択

### (5) 入力後、「適用」をクリック

The screenshot shows the ZTE MF98N web interface for configuring APN settings. The page title is "APN". The left sidebar contains a menu with options like "かんたん設定", "ネットワーク", "ダイヤルアップ設定", "ネットワーク選択", "APN", "LAN Wi-Fi", "端末設定", "フィルタリング/ポート", "ルーター設定", "イーサネット", and "インターネットWi-Fi". The main content area shows the following settings:

- 現在のAPN: [Icon]
- モード:  自動  手動
- プロファイル: [Dropdown menu]
- PDP Type: IPv4
- プロファイル名 \*: ncm
- APN \*: vmobile.jp
- 認証: PAP
- ユーザー名: sim@cncm.ne.jp
- パスワード: [Masked]

The "適用" (Apply) button is located at the bottom right of the settings area. The footer contains the text: "Copyright © 1998-2014 ZTE Corporation. All rights reserved | オープンソースライセンス".

## ZTE MF98N

- (6) APN設定の最初の画面に戻るので、モード「手動」を選択
- (7) 新規作成したプロファイル名を選んだ後、「適用」をクリック



## ZTE MF98N

【スマートフォンから設定する場合】

■STEP1 MF98Nと無線LAN端末を接続します

■STEP2 WEB UIでAPNを設定します

ブラウザを起動→アドレス入力欄に「<http://m.home/>」または「<http://192.168.0.1/>」と入力→WEB UIが起動します

■STEP3 「PC用WEB UI」を選択。APNを設定します

パスワード「admin」を入力します。  
設定手順は、【パソコンから設定する場合】を同様です。